MOES
SMART HOME SOLUTIONS
Tuya

Instruction Manual
ZigBee Smart Switch

ZigBee

English

WORKS WITH alexa

WORKS WITH Google Assistant

ZS-EB-EU-MS-DC04

English 1

• Bitte scannen Sie den QR-Code, um dasdetusche Handbuch, das Installationsvideo und die Funktionsein-
- führung zu erhalten
• Escanee el código QR para obtener el manual en español, el vídeo de instalación y la introducción de la función
• Veuillez scanner le code QR pour obtenir le manuel en français, le vidéo d'installation et l'introduction des fonctions
• Отсканируйте QR-код, чтобы получить руководство на русском языке, видео по установке и описание функций
• Leia o código QR para obter o manual em português, o vídeo de instalação e a introdução das funções
• Scansionare il codice QR per aprire il manuale in italiano Manuali, video di installazione e funzionalità introduzione
• Proszę zeskanować kod QR, aby otworzyć instrukcję w języku polskim Instrukcja obsługi, filmi instalacyjny i wprowadzenie do funkcji
• امسح الكود QR لفتح دليل باللغة العربية (Arabic) للحصول على دليل المستخدم باللغة العربية وفيديو التثبيت ووصف الوظائف

深圳第三频谱股份有限公司
研究、生产智能家居解决方案

Transportation

1.The products shall be free from severe vibration, **impact, exposure to rain, dumping and other problems during transportation, and shall comply with the** provisions of the marks on the packing boxes.

2. This product has no waterproof and dustproof function.

Storage

Products should be put in the warehouse where the temperature is between the range ~10℃ ~ +45℃,and the relative humidity <70%RH, indoor environment with **i**no acid, alkali, salt and corrosive, explosive gas, flammable matter, protected from dust, rain and snow.

Safety Information

1.Risk of Electric Shock:Electricity can cause personal injury and property damage if handled improperly.If you **are not sure about any part of these instructions,please** seek professional assistance from a qualified electri-
cian.
2.Do not disassemble, reassemble, modify, or attempt to repair the product by yourself. Such products may **cause electric shock, which may cause serious injury or** death .

Product Description

This new designed smart switch with 1/2/3 gang optional is designed with ZigBee protocol to replace **traditional switches with a variety of functions** to control.One switch for two wirings optional(N+L wire / only L wire) and ZigBee hub is required for normal

English 2

use.Now one new smart feature as multi-control association(only for N+L wire) to other smart switches is **added into Smart Life/Tuya App and all controlling** modes work without any interference.Its design is suitable for different decoration styles with its best value.

Technical Parameters:

Model: ZS-EUB
Rated Voltage: 90~250V AC 50/60Hz
Max Current: 10A
Min. Load: 3W(INC/LED/CFL)/220V/110V
Wireless Protocol: ZigBee 3.0
Working Temperature: -10℃-45℃
Support System: Android/iOS
Frequency Band:2.400-2.483GHz
Maximum Radio Transmit Power:<+10dBm

Warnings:

Turn off the power at the circuit breaker and test that power is off before wiring.

Installation

Notes:

• Make sure that the power at the circuit breaker is off before wiring.
• Two versions available and optional.Neutral wire **required and no neutral needed in your switch boxes** to operate correctly. Please make the correct wiring according to the switch you purchased.
• **If you buy a switch version that requires a neutral**

English 3

wire,please confirm your wall box contains a Neutral Wire(typically white).If the wall box don't have a Neutral Wire,please try another location at your home or call a professional electrician to install the switch. **The wire colors indicated in this manual are the usual** colors and may differ in some houses.
• **Ensure the wire conductors are securely fastened to** each wire.
• **Ensure the Wi-Fi signal is steady and normally working** before wiring and your mobile and Zigbee gateway hub are under the same 2.4GHz WiFi network.
If you don't have any wiring experience,please call a professional electrician.

Step 1

• Turn off the circuit breaker and use the electrical tester to test the power.
• Ensure the circuit breaker is off before wiring.

Attention:
Please disconnect the power supply before installing or changing the device for avoiding irreversible damage on the device from the electric current or some unpredictable problems such as lamp flashing.

English 4

Step 2

• Remove the old switch



Step 3

• Remove the switch and pull it away from the wall. Identify Line(Live wire)/Neutral Wire(Note:The color of your wire may be different from the color shown on the manual.)

Verify power is off
*** We recommend you remove the faceplate from the old switch and use an electrical tester to test all wires connected to the switch to ensure there is no voltage in the circuit.**
• You may need to turn off more than one circuit breaker.

English 5

Step 4

• Take pictures of the wiring

• Follow the wiring diagram to connect the switch wires to the wires in the wall box with the wire conductors.



English 6

Step 5

• Open the switch panel from the bottom of the switch with a screwdriver



• Mount the switch with the provided screws and snap the wall plate on it.



Step 6

Turn the power back on at the circuit breaker and then switch the light on.

English 7

Download The MOES APP

1. Download MOES App on App store or scan the QR code

GET IT ON Google play
Download on the App Store

MOES App is upgraded as much morecompatibility than Tuya Smart/Smart Life App, functional well for **scene controlled by**Siri, widget and scene recommendations **a**nd**e** fully new customized service.(Note: Tuya Smart/Smart Life App still works,but MOES App is highly recommended)

2. Registration or Log in.
- Download"MOES"Application.
- **Enter the Register/Login interface, tap"Register" to create an account by enteringyour phone number to get** verification codeand"Set password". Choose "Log in" if youalready have a MOES account.

Note:

If you have connected 5G WiFi network, please disconnect 5G WIFI network firstly and connect 2.4G WiFi network.

English 8

Steps for connecting the APP to the device

Ensure the device is within the effective signal coverage of your smart ZigBee gateway for successful connection into the ZigBee gateway in MOES APP.

Method One:
Scan the QR code to configure the network guide.
Make sure your MOES APP has successfully connected to a Zigbee gateway.

Scan this QR code

English 9

Method Two:
1. Make sure your MOES APP has successfully connected to a Zigbee gateway.

2.Press and hold the button for about 7 seconds,until the indicator on the switch flash fast after 5seconds. Repair is successful.

English 10

3.Enter the gateway.Please follow the picture below to finish as "Add subdevice"→LED speedy blink,and the connecting will take about 10~120 seconds(it depends complete depending on your network condition.



English 11

4.Add the device successfully, you can edit the name of the device to enter the device page by click "Done".

5.Click"Done"to enter the device page to enjoy your smart life with home automation.



English 12

How to Reset/Re-pair ZigBee code

Press and hold the button for about 7 seconds,until the indicator on the switch flash fast after 3 seconds.Reset/Re-pair is successful.

How to achieve multi-control association (only for N+L wire)

Note:Please confirm you have successfully finished **the link method above for adding this switch to your** MOES App before the association.

1. Add another smart switch to the same MOES App.(If there is a smart switch having been added before to the app, just go to next step.)

Note:If your switch requires a neutral wire, then there **is no need to wire the new added switch to the** light.only L and N are required for wiring.Then you can control 1 light with multiple switches in MOES App.

If your switch doesn't requires a neutral wire,you need to follow the wiring instructions to connect the L and light.At this point,you can control the lights simultaneously with multiple switches.

English 13

2.Then you will see two devices in the app and click the main switch(as one gang switch as below)by entering into the next operation.



New Added Switch
Main Switch

3.Click ✎ in the upper right corner and choose "Multi-Control Association, and then click "+" in the right corner.

English 14

4.Choose the switch that you want to associate to and **then choose the switch button that you want to** control the same light.Then go back to previous **page,you will see two itemsin the page.one is your** main switch,the other is the oneyou associate just now.
Note:Please confirm the associated switch is enabled.

5.Now you are able to control your light with two switches.
Do not associate another button in the same switch for multi-control.

English 15

6.If you want to add another third or more smart **switches to control your light,just repeat the steps** above.And you will see the result as below when you associate another new switch.

English 16

Control your home with your voice

Devices are compatible with Amazon Alexa and Google Home supported functionalities.
Please see our step-by-step guide on:
https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

SERVICE

Thank you for your trust and support to our products, we will provide you with a two-year worry-free after-sales service (freight is not included), please do not **alter this warranty service card, to safeguard your** legitimate rights and interests. If you need service or have any questions, please consult the distributor or contact us.
Product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and the packaging, applying for after-sales maintenance in the site or store where you purchase.If the product is damaged due to personal reasons, a certain amount of maintenance fee shall be charged for repair.
We have the right to refuse to provide warranty service if:
1. Products with damaged appearance, missing LOGO or beyond the service term.
2. Products that are disassembled, injured, privately repaired, modified or have missing parts.
3. The circuit is burned or the data cable or power interface is damaged.
4. Products damaged by foreign matter intrusion , (including but not limited to various forms of fluid, sand, dust, soot, etc.)

English 17

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the radio equipment type ZS-B-EU is in compliance with Directive 2014/53/EU,2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.moestech.com/blogs/news/zs-b-eu

English 18

WARRANTY CARD

Product Information
Product Name_____
Product Type_____
Purchase Date_____
Warranty Period_____
Dealer Information_____
Customer's Name_____
Customer Phone_____
Customer Address_____
_____
Maintenance Records

Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

Thank you for your support and purchase at we MOES, **we are always here for your complete satisfaction, just** feel free to share your great shopping experience with us.

★ ★ ★ ★ ★

If you have any other need, please do not hesitate to contact us first, we will try to meet your demand.

FOLLOW US

@moessmart
@moes_smart
@moes_smart
MOES.Official
@moes_smart
www.moes.net

English 19

E-CrossStu-GmbH
Mainzer Landstr. 69 ,60329 Frankfurt am Main
Email: E-crossstu@web.de
Tel: +49(69)32967674
Made in China

EVATOST CONSULTING LTD
Address: Suite 11, First Floor, May Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Tel: +44-292-1680945
Email: contact@evatmaster.com

Manufacturer:
WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel:+86-577-57188815
Email:service@moeshouse.com

English 20

Installationshandbuch (Deutsch)

Einrichtung

Anmerkung:

• Vergewissern Sie sich vor der Verkabelung, dass der Schutzschalter ausgeschaltet ist.
Zwei Versionen verfügbar und optional: Neutralleiter erforderlich und kein Neutralleiter in Ihren Schaltkästen erforderlich, um korrekt zu funktionieren. Bitte nehmen Sie die korrekte Verdrahtung entsprechend dem von Ihnen erworbenen Schalter vor.
• Wenn Sie eine Schalterversion kaufen, für die ein Nullleiter erforderlich ist, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr Wandkasten einen Nullleiter enthält (in der Regel weiß).Wenn der Wandkasten keinen Nullleiter hat, **versuchen Sie es bitte an einem anderen Ort in ihrem** Haus oder lassen Sie den Schalter von einem professionellen Elektriker installieren.
Die in diesem Handbuch angegebenen Kabelfarben sind die üblichen Farben und können in einigen Häusern abweichen.
• Vergewissern Sie sich, dass die Drahtleiter sicher an jedem Draht befestigt sind.
• Vergewissern Sie sich vor der Verkabelung, dass das Wi-Fi-Signal stabil ist und normal funktioniert und dass sich Ihr Handy und der Zigbee Gateway Hub im selben 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk befinden.
Wenn Sie keine Erfahrung mit der Verkabelung haben, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Elektriker.

English 21

Schritt 1

• Schalten Sie den Schutzschalter aus und prüfen Sie den Strom mit dem Stromprüfgerät.
• Vergewissern Sie sich vor der Verkabelung, dass der Schutzschalter ausgeschaltet ist.

Achtung:
Bitte unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Gerät installieren oder entfernen, um irreversible Schäden am Gerät durch den elektrischen Strom oder unvorhersehbare Probleme wie das Blinken der Lampe zu vermeiden.

Schritt 2

• Machen Sie Fotos von der Verkabelung.

Deutsch 22

• Folgen Sie dem Schaltplan, um die Schalterdrähte an die Drähte in der Wanddose mit den Drahtleitern anzuschließen.

Technische Parameter:

Modell: ZS-EUB
Nennspannung: 90~250V AC 50/60Hz
Maximaler Strom: 10A
Min. Belastung: 3W(INC/LED/CFL)/220V/110V
Drahtloses Protokoll: ZigBee 3.0
Arbeitstemperatur: -10℃-45℃
Unterstützungssystem: Android/iOS
Frequenzband:2.400~2.483GHz
Maximale Funk-Sendeleistung:<+10dBm

Deutsch 23

Die MOES APP herunter-laden

1. **Laden Sie die MOES App im App Store herunter oder scannen Sie den QR- Code**

GET IT ON Google play
Download on the App Store

Die MOES App ist viel kompatibler als die Tuya Smart/Smart Life App, sie funktioniert gut für die Steuerung von Szenen durch Siri, Widgets und Szenenempfehlungen und bietet eine vollig neue, maßgeschneiderter Service.
(Hinweis: Die Tuya Smart/Smart Life App funktioniert **immer noch, aber die MOES App ist sehr empfe-**
hlenswert)

2. **Registrierung oder Anmeldung.**
- "MOES"-Bewerbung herunterladen.
- **Rufen Sie die Schnittstelle "Registrieren/Anmelden"** auf und **Sie auf "Registrieren", um ein Konto zu erstellen, indem Sie Ihre Telefonnummer eingeben, um einen Verifizierungscode zu erhalten, und auf** "Passwort festlegen". Wählen Sie "Anmelden", wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

Deutsch 24

Anmerkung:

Wenn Sie ein 5G-WiFi-Netzwerk angeschlossen haben, trennen Sie bitte zuerst das 5G-WiFi-Netzwerk und schließen Sie das 2.4G-WiFi-Netzwerk an.

Schritte zum Verbinden der APP mit dem Gerät

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre MOES APP erfolgreich mit einem Zigbee-Gateway verbunden ist.

2.Halten Sie die Taste etwa 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige am Schalter nach 3 Sekunden schnell blinkt. Die Reparatur ist erfolgreich.

3.Geben Sie das Gateway ein und folgen Sie der Abbildung unten, bis die "Add subdevice"→LED" **bereits blinkt und der Verbindungsaufbau je nach** Netzwerkbedingungen etwa 10~120 Sekunden dauert.

4.Nachdem Sie das Gerät erfolgreich hinzugefügt haben, können Sie den Namen des Geräts bearbeiten und **die Geräteseite aufrufen, indem Sie auf "Fertig"** klicken.

5.Klicken Sie auf "Fertig", um die Geräteseite aufzurufen und Ihr intelligentes Leben mit Hausautomation zu genießen.

Deutsch 25

ZigBee- Code zurücksetzen/neu koppeln

Halten Sie die Taste etwa 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige auf dem Schalter nach 3 Sekunden schnell blinkt.Reset/Re-pair ist erfolgreich.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD, dass die Funkanlage des Typs ZS-B-EU den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse abrufbar Internetadresse:
https://www.moestech.com/blogs/news/zs-b-eu

Deutsch 26

Manual de instalación (Español)

Instalación

Nota:

• Asegúrese de que la alimentación del disjuntor esté desconectada antes de proceder al cableado.
• Dos versiones disponibles y opcionales:Requiere cable **neutro y no necesita neutro en sus cajas de interrup-**
tores para funcionar correctamente. Por favor, haga el **cableado correcto de acuerdo con el interruptor que ha** adquirido.
Si usted compra una versión de interruptor que requiere un cable neutro, por favor confirme que su caja de pared contiene un cable neutro (típicamente **blanco) Si la caja de pared no tiene un cable neutro, por favor pruebe en otro lugar de su casa o llame a un** electricista profesional para instalar el interruptor.
Los colores de los cables indicados en este manual son los colores habituales y pueden diferir en algunas casas.
• **Asegúrese de que los conductores de cada cable estén** bien sujetos.
Asegúrese de que la señal Wi-Fi es estable y funciona normalmente antes del cableado y de que su móvil y el concentrador Zigbee gateway estén bajo la misma red WiFi de 2,4 GHz.
Si usted no tiene ninguna experiencia de cableado, por favor llame a un electricista profesional.

Español 27

Paso 1

• Desconecte el disyuntor y utilice el comprobador eléctrico para comprobar la alimentación.
• **Asegúrese de que el disyuntor esté desconectado** antes de proceder al cableado.

Atención:
Por favor, desconecte la fuente de alimentación antes de instalar o retirar el dispositivo para evitar daños irreversibles en el dispositivo por la corriente eléctrica o algunos problemas impredecibles como el parpadeo de la lámpara.

Paso 2

• Haz fotos del cableado.

Español 28

• **Siga el diagrama de cableado para conectar los cables del interruptor a los cables de la caja de pared** con los conductores de alambre.

Técnicos técnicos:

Modelo: ZS-EUB
Tensión nominal: 90~250V AC 50/60Hz
Corriente máxima: 10A
Mín. Carga: 3W(INC/LED/CFL)/220V/110V
Protocolo inalámbrico: ZigBee 3.0
Temperatura de trabajo: -10℃-45℃
Sistema de apoyo: Android/iOS
Banda de frecuencias:2.400~2.483GHz
Potencia máxima de transmisión de radio:<+10dBm

Español 29

Descargar la APP MOES

1. **Descarga la aplicación MOES en App store o escanea el código QR**

GET IT ON Google play
Download on the App Store

MOES App se actualiza como mucho morecompatibility que Tuya Smart / Smart LifeApp, funcional bien para la escena controlada porSiri, widget y recomendaciones escena asthe totalmente nuevo servicio personalizado.
(Nota: Tuya Smart / Smart Life App todavia works,but MOES App es muy recomendable)

2. **Registrarse o Iniciar sesión.**
- Descargar la solicitud "MOES".
- **Acceda a la interfaz Registro/Inicio de sesión, pulse "Registro" para crear una cuenta introduciendo su número de teléfono para obtener el código de verificación y "Establecer contraseña". Seleccione** "Iniciar sesión" si ya tiene una cuenta MOES.

Español 30

Nota:

Si tiene conectada una red WiFi 5G, desconecte primero la red WiFi 5G y conecte la red WiFi 2.4G.

Pasos para conectar la APP al dispositivo

1. Asegúrese de que su MOES APP se ha conectado correctamente a una puerta enlace Zigbee.

2.Mantenga pulsado el botón durante unos 7 segundos,hasta que el indicador del interruptor flash rápido después de 3seconds. La reparación se ha realizado correctamente.

3.Por favor, siga las instrucciones que aparecen en la imagen para finalizar la conexión, ya que el LED "Add subdevice"→LED", parpadeará y la conexión tardará entre 10 y 120 segundos en completarse, dependiendo de las condiciones de la red.

4.Añada el dispositivo correctamente, puede editar el **nombre del dispositivo para entrar en la página del** dispositivo haciendo clic en "Hecho".

5.Haz clic en "Hecho" para entrar en la página del **dispositivo y disfrutar de tu vida inteligente con la** domótica.

Español 31

Cómo restablecer/reparar el código ZigBee

Mantenga pulsado el botón durante unos 7 segundos, **hasta que el indicador del interruptor parpadee** rápidamente después de 3 segundos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declara que el equipo de radio tipo ZS-B-EU cumple con la Directiva 2014/53/UE,2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:
https://www.moestech.com/blogs/news/zs-b-eu

Español 32

Manuel d'installation (Français)

Installation

Remarque :

• Assurez-vous que le disjoncteur est hors tension avant de procéder au câblage.
• Deux versions disponibles et optionnelles : **fil neutre requis et pas de neutre nécessaire dans vos boîtes** d'interrupteurs pour fonctionner correctement. Veuillez effectuer le câblage correct en fonction de l'interrupteur que vous avez acheté.
• **Si vous achetez une version d'interrupteur qui nécessite** un fil neutre, vérifiez que votre boîte murale contient un fil neutre (généralement blanc). Si la boîte murale n'a pas de fil neutre, essayez un autre endroit dans votre **maison ou appelez un électricien professionnel pour** installer l'interrupteur.
Les couleurs des fils indiquées dans ce manuel sont les couleurs habituelles et peuvent différer dans certaines maisons.
• Veillez à ce que les conducteurs soient solidement fixés à chaque fil.
• **Assurez-vous que le signal Wi-Fi est stable et fonctionne normalement avant de procéder au câblage et que votre téléphone portable et le concentrateur** Zigbee gateway se trouvent sur le même réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
Si vous n'avez pas d'expérience en matière de câblage, veuillez faire appel à un électricien professionnel.

Français 33

Etape 1

• Coupez le disjoncteur et utilisez le testeur électrique pour tester l'alimentation.
• **Assurez-vous que le disjoncteur est éteint avant de** procéder au câblage.

Attention :
Veuillez débrancher l'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer l'appareil afin d'éviter des dommages irréversibles causés par le courant électrique ou des problèmes imprévisibles tels que le clignotement de la lampe.

Etape 2

• Prendre des photos du câblage.

Français 34

• **Suivez le schéma de câblage pour connecter les fils** de l'interrupteur aux fils de la boîte murale à l'aide des fils conducteurs.

Paramètres techniques:

Modèle: ZS-EUB
Tension nominale: 90~250V AC 50/60Hz
Courant maximal: 10A
Min. Charge: 3W(INC/LED/CFL)/220V/110V
Protocole sans fil: ZigBee 3.0
Température de fonctionnement: -10℃-45℃
Système de soutien: Android/iOS
Bande de fréquence:2.400~2.483GHz
Puissance d'émission radio maximale:<+10dBm

Français 35

Télécharger l'application MOES

1. **Téléchargez l'application MOES sur l'App store ou scannez le code QR**

GET IT ON Google play
Download on the App Store

L'application MOES est beaucoup plus compatible que l'application Tuya Smart/Smart Life, elle **fonctionne bien pour les scènes contrôlées par Siri,** les widgets et les recommandations de scènes en tant que nouveau service personnalisé.
(Note : l'application Tuya Smart/Smart Life fonctionne **toujours, mais l'application MOES est fortement** recommandée).

2. **S'inscrire ou se connecter.**
- Téléchargez le dossier de candidature "MOES".
- **Entrez dans l'interface Register/Login, appuyez sur "Register" pour créer un compte en entrant votre numéro de téléphone pour obtenir le code de** vérification et "Set password". Choisissez "Log in" si vous avez déjà un compte MOES.

Français 36

Remarque :

Si vous avez connecté un réseau WiFi 5G, veuillez d'abord déconnecter le réseau WiFi 5G et connecter le réseau WiFi 2.4G.

Etapes de connexion de l APP à l'appareil

1. Assurez-vous que votre MOES APP s'est connecté avec succès à une passerelle Zigbee.

2.Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant de l'interrupteur clignote rapidement après 3 secondes. La réparation est réussie.

3.Veuillez suivre l'image ci-dessous pour terminer, car le voyant "Add subdevice"→LED" clignote déjà, et la connexion prendra environ 10 à 120 secondes, en fonction de l'état de votre réseau.

4.Ajouter l'appareil avec succès, vous pouvez modifier le nom de l'appareil pour accéder à la page de l'appareil en cliquant sur "Terminé".

5.Cliquez sur "Terminé" pour accéder à la page de l'appareil et profiter de votre vie intelligente grâce à la domotique.

Français 37

Comment réinitialiser/réapparier le code ZigBee

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant de l'interrupteur clignote rapidement après 3 secondes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO. déclare que l'équipement radio de type ZS-B-EU est conforme à la directive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante adresse internet :
https://www.moestech.com/blogs/news/zs-b-eu

Français 38

Manuale di installazione (Italiano)

Installazione

Nota:

• Prima di effettuare il cablaggio, accertarsi che l'interruttore automatico sia spento.
Due versioni disponibili e opzionali: per il corretto funzionamento è necessario un filo di neutro e non è necessario un neutro nelle scatole degli interruttori. Effettuare il cablaggio corretto in base all'interruttore acquistato.
• **Se si acquista una versione di interruttore che richiede** un filo neutro, verificare che la scatola a muro contenga un filo neutro (tipicamente bianco). Se la scatola a muro non ha un filo neutro, provare a installare **l'interruttore in un altro punto della casa o chiamare un** elettricista professionista.
I colori dei fili indicati in questo manuale sono quelli abituali e possono differire in alcune abitazioni.
Assicurarsi che i conduttori siano fissati saldamente a ciascun filo.
• **Prima del cablaggio, assicurarsi che il segnale Wi-Fi sia stabile e normalmente funzionante e che il cellulare** e l'hub Zigbee gateway siano sotto la stessa rete WiFi a 2,4 GHz.
Se non si ha esperienza di cablaggio, rivolgersi a un elettricista professionista.

Italiano 39

Passo 1

• Spegnere l'interruttore automatico e utilizzare il tester elettrico per verificare l'alimentazione.
• **Assicurarsi che l'interruttore automatico sia spento** prima di effettuare il cablaggio.

Attenzione:
Prima di installare o rimuovere il dispositivo, scollegare l'alimentazione per evitare danni irreversibili al dispositivo dovuti alla corrente elettrica o a problemi imprevedibili come il lampeggiamento della lampada.

Passo 2

• Fotografare il cablaggio.

Italiano 40

• Seguire lo schema di cablaggio per collegare i fili dell'interruttore ai fili della scatola a muro con i conduttori.

Parametri tecnici:

Modello: ZS-EUB
Tensione nominale: 90~250V AC 50/60Hz
Corrente massima: 10A
Min. Carico: 3W(INC/LED/CFL)/220V/110V
Protocollo wireless: ZigBee 3.0
Temperatura di lavoro: -10℃-45℃
Sistema di supporto: Android/iOS
Banda di frequenza:2.400~2.483GHz
Potenza massima di trasmissione radio:<+10dBm

Italiano 41

Scarica l'APP MOES

1. **Scarica l'applicazione MOES su App Store o scansiona il codice QR**

GET IT ON Google play
Download on the App Store

L'applicazione MOES è stata aggiornata con una maggiore compatibilità rispetto a Tuya Smart/Smart LifeApp, con una buona funzionalità per le scene controllate da Siri, i widget e le raccomandazioni di scena come servizio personalizzato completamente nuovo.
(nota:l'applicazione Tuya Smart/Smart Life funziona ancora, ma l'applicazione MOES è altamente raccomandata).

2. **Registrazione o accesso.**
- Scarica la domanda "MOES".
- **Accedi all'interfaccia Registrazione/Login, toccare "Registra" per creare un account inserendo il proprio numero di telefono per ottenere il codice di** verifica e "Imposta password". Scegliere "Accedi" se si dispone già di un account MOES.

Italiano 42

Nota:

Se è stata collegata una rete WiFi 5G, scollegare prima la rete WiFi 5G e collegare la rete WiFi 2.4G.

Procedura per il collega-mento dell'APP al dispositivo APP al dispositivo

1. Assicurarsi che l'APP MOES si sia collegata correttamente a un gateway Zigbee.

2.Tenere premuto il pulsante per circa 7 secondi, finché l'indicatore sull'interruttore non lampeggia velocemente dopo 3 secondi. La riparazione è riuscita.

3.Seguire l'immagine sottostante per terminare la procedura: "Aggiungi dispositivo secondario→LED" **lampeggia già e la connessione richiede circa** 10~120 secondi, a seconda delle condizioni della rete.

4.Se il dispositivo viene aggiunto con successo, è possibile modificare il nome per accedere alla pagina del dispositivo facendo clic su "Fine".

5.Fare clic su "Fine" per accedere alla pagina del **dispositivo e godersi la vita intelligente con la** domotica.

Italiano 43

Come resettare/riassociare il codice ZigBee

Tenere premuto il pulsante per circa 7 secondi, fino a **quando l'indicatore sull'interruttore non lampeggia** velocemente dopo 3 secondi: il reset/la riapplicazione è riuscito.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo ZS-B-EU è conforme alle direttive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet :
https://www.moestech.com/blogs/news/zs-b-eu

Italiano 44

Manual de Instruções (Português)

Instalação

Nota:

• Certifique-se de que a alimentação do disjuntor está desligada antes de efetuar a ligação.
Duas versões disponíveis e opcionais:É necessário fio **neutro e não é necessário neutro nas caixas de** interruptores para funcionar corretamente. Por favor, **faça a cablagem correcta de acordo com o interruptor** que adquiriu.
• **Se comprar uma versão de interruptor que exija um fio** neutro, confirme se a sua caixa de parede contém um fio neutro (normalmente branco). Se a caixa de parede não tiver um fio neutro, tente outro local em sua casa ou chame um eletricista profissional para instalar o interruptor.
As cores dos fios indicadas neste manual são as cores habituais e podem ser diferentes em algumas casas.
• **Assegurar que os condutores dos fios estão bem** fixados a cada fio.
• Certifique-se de que o sinal Wi-Fi está estável e a **funcionar normalmente antes de efetuar a cablagem e** de que o seu telemóvel e o hub Zigbee gateway estão na mesma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.
**Se não tiver experiência na instalação de